

SoftBank レンタル 501HW・601HW 接続設定マニュアル (WEB UI で APN を設定する)

Ver.1

以下の設定は出荷時に登録済みです。
WiFi ルーターを「リセット」した場合のみ、以下の接続設定操作が必要な場合があります。
問題なくインターネットに接続できている場合は、設定は不要です。

1. Web ブラウザから管理画面にアクセスする

- ・ WiFi ルーターの電源を入れ、パソコンまたはスマートフォンと Wi-Fi 接続します。
- ・ Web ブラウザから「http://web.setting」にアクセスします。



2. ログイン

- ・ 右上の「ログイン」から「パスワード」に「admin」と入力し、ログインします。
- ・ 「ログインパスワードの強度が低すぎます。セキュリティ問題を避けるため、パスワードを変更してください。」が表示された場合は、「後で」ボタンをクリックし先に進みます。
- ・ スマートフォンの場合、「PC 用 WEB UI」をタップしてください。

3. APN プロファイル設定

- (1) 上メニュー「設定」→ 左メニュー「モバイルネットワーク設定」→ 「プロファイル管理」→ 右下「新規プロファイル」を順にクリック。
- (2) 以下の必要事項を入力し「適用」ボタンをクリック。

プロファイル名	SB
APN 名	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g
認証方式	自動

- (3) 保存後、右上の「アンテナ」「地球儀」アイコンが水色に変われば完了です。
ログアウトして画面を閉じてください。

501HW・601HW スタートガイド

1. 電源 ON/OFF

端末上部の「電源ボタン」を5秒ほど押してください。

501HW



601HW



2. SSID・パスワード情報

501HW の場合は、緑のアイコン「SSID」、601HW の場合は、ピンクのアイコン「Wi-Fi 名」をタップすると表示されます。

◇リセット方法について（通信速度が遅い、圏外表示の場合）

上記の症状の場合、リセットで改善されることがありますので以下の操作をお試しください。

1. 端末の電源が入った状態で、端末裏面のカバーを外す。
(501HW の場合は右下、601HW の場合は右上に凹部があるのでそこに指先をかけると外せます)
2. 本体の上または下にある赤いリセットボタンを楊枝などの細長いもので5秒ほど押す。
(画面表示が「工場出荷状態に初期化します」に変わるまで押してください)
3. 起動後、画面を上をスライドし、案内通りに「次へ」「利用開始」をタップする。
4. 画面左上にアンテナマークが出れば完了。

※ご利用のプランによっては、リセット後に裏面記載の APN 設定が必要になります。

リセット後、端末左上に圏外の表示が出た場合は APN 設定をお願いいたします。